





# BUD 165W

## FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALAJE: 8435430626360  
CAJA EXTERNA: 8435430626377



## DESCRIPCIÓN

- Cargador de pared con 3 salidas USB-C (PD3.1 & PPS) y 1 salida USB-A QC3.0 de 165W de potencia máxima.
- Fabricado en GaN y materiales ignífugos es el cargador ideal para smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
- Es un cargador inteligente que permitirá una carga más eficiente de la batería del dispositivo alargando la vida del mismo.
- Así mismo, gracias a su avanzada tecnología PD3.1, permite una potencia de 140W por su puerto USB-C1.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada: 100-240V~50/60Hz, 2,3A Max
- Salida:
  - USB-C1: PPS: 3.3V-21V/5A  
PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (Max 140W)
  - USB-C2: PPS: 3.3V-21V/5A  
PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max 100W)
  - USB-C3: PPS 3.3V-11V/5A  
PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Max 65W)
  - USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (Max 30W)
  - USB-C1+USB-C2/C3: 100W+65W
  - USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W
  - USB-C2+USB-C3: 100W+65W
  - USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A)
  - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+65W+30W
  - USB-C1+USB-C2+USBA: 65W+65W+30W
  - USB-C1/C2+USB-C3+USBA: 100W+15W (5V/3A)
  - USB-C1 65W+USB-C2 65W+USB-C3+USB-A: 15W (5V/3A)
- Potencia de salida total: 165W

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

- BUD 165W
- Guía de instalación

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones (mm)  
y peso (g)

	W	D	H	▲
- Caja externa:	225	215	180	-
- Embalaje:	102	40	140	-
- Producto:	35	110	72	250
- Unidades por pallet:	1200			
- Unidades por caja:	10			
- Cajas por pallet:	120			
- Cajas de base:	15			
- Cajas de altura:	8			