




BUD 100W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALAJE: 8435430624694
CAJA EXTERNA: 8435430624700



DESCRIPCIÓN

- Cargador de pared con 2 salidas USB-C (PD & PPS) y 2 salidas USB-A QC 3.0 de 100W de potencia máxima.
- Fabricado en GaN y materiales ignífugos es el cargador ideal para smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
- Es un cargador inteligente que permitirá una carga más eficiente de la batería del dispositivo alargando la vida del mismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de entrada: 100-240V, 50/60Hz, 3A
- Salida:
 - USB-C 1/2: PD 3.0
5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A (100W Max.)
 - PPS: 3.6-21V / 4.7A
 - USB-A 1/2: QC 3.0
5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 20V-1.5A (30W Max.)
 - C1+C2: PD60W+PD20W
 - C1/2+A1/2: PD60W+QC30W
 - C1+C2+A1/2: PD60W+PD20W+QC18W
 - C1/2+A1+A2: PD60W+7.5W+7.5W
 - A1+A2: 7.5W+7.5W
 - C1+C2+A1+A2: PD60W+PD20W+7.5W+7.5W

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- BUD 100W
- Guía de instalación

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones (mm) y peso (g)

	W	D	H	🔒
- Caja externa:	205	182	195	-
- Embalaje:	91	33	153	-
- Producto:	29	123	61	64
- Unidades por pallet:	1890			
- Unidades por caja:	10			
- Cajas por pallet:	189			
- Cajas de base:	21			
- Cajas de altura:	9			