

BUD 140W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALAJE: 8435430626346

CAJA EXTERNA: 8435430626353



USB-C
3 PORTS



USB-A
1 PORT



PD3.1 / PPS



QC 3.0



140W
MAX OUTPUT
POWER



FOR
LAPTOP / MAC



FOR TABLET /
SMARTPHONE



FOR
HEADPHONE



FOR
SPEAKER



DESCRIPCIÓN

- Cargador de pared con 3 salidas USB-C (PD3.1 & PPS) y 1 salida USB-A QC3.0 de 140W de potencia máxima.
- Fabricado en GaN y materiales ignífugos es el cargador ideal para smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
- Es un cargador inteligente que permitirá una carga más eficiente de la batería del dispositivo alargando la vida del mismo.
- Así mismo, gracias a su avanzada tecnología PD3.1, permite una potencia de 140W por varios de sus puertos USB-C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada: 100-240V~50/60Hz, 1,8A
- Salida:
 - USB-C1: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C2: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C3: 3.3V-11V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A
 - USB-C1+USB-C2/C3: 100W+35W
 - USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W
 - USB-C2+USB-C3: 100W+35W
 - USB-C3+USB-A: 15W (5V3A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+45W+30W
 - USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+30W
 - USB-C1/C2+USB-C3+USB-A: 100W+15W (C3+A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 65W+45W+15W (C3+A)
- Potencia de salida total: 140W

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- BUD 140W
- Guía de instalación

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones (mm)
y peso (g)

| | W | D | H | 📦 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|
| - Caja externa: | 205 | 182 | 195 | - |
| - Embalaje: | 91 | 33 | 154 | - |
| - Producto: | 29 | 124 | 61 | 256 |
| - Unidades por pallet: | 1360 | | | |
| - Unidades por caja: | 10 | | | |
| - Cajas por pallet: | 136 | | | |
| - Cajas de base: | 17 | | | |
| - Cajas de altura: | 8 | | | |