

BUD 140W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALLAGE : 8435430626346
BOÎTE EXTERNE : 8435430626353



USB-C
3 PORTS



USB-A
1 PORT



PD3.1 / PPS



QC 3.0



140W
MAX OUTPUT
POWER



FOR
LAPTOP / MAC



FOR TABLET /
SMARTPHONE



FOR
HEADPHONE



FOR
SPEAKER



DESCRIPTION

- Chargeur mural avec 3 ports USB-C (PD3.1 & PPS) et 1 port USB-A QC3.0, avec une puissance maximale de 140W.
- Fabriqué en GaN et en matériaux ignifuges, c'est le chargeur idéal pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.
- C'est un chargeur intelligent qui permettra une charge plus efficace de la batterie de l'appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- De plus, grâce à sa technologie avancée PD3.1, il prend en charge une puissance de 140W sur plusieurs de ses ports USB-C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance d'entrée : 100-240V~50/60Hz, 1,8A
- Sortie :
 - USB-C1: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C2: 3.3V-21V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C3: 3.3V-11V/5A; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A
 - USB-C1+USB-C2/C3: 100W+35W
 - USB-C1/C2+USB-A: 100W+30W
 - USB-C2+USB-C3: 100W+35W
 - USB-C3+USB-A: 15W (5V3A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 65W+45W+30W
 - USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+30W
 - USB-C1/C2+USB-C3+USB-A: 100W+15W (C3+A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 65W+45W+15W (C3+A)
- Puissance de sortie totale : 140W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BUD 140W
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm)
et poids (g)

	W	D	H	📦
- Boîte externe :	205	182	195	-
- Emballage :	91	33	154	-
- Produit :	29	124	61	256
- Unités par pallet :	1360			
- Unités par boîte :	10			
- Boîtes par pallet :	136			
- Boîtes sur la base :	17			
- Boîtes en hauteur :	8			